

2 PROE	ETUDE PARTIELLE DU LOT 7	
SCHEMA		

DECOMPOSITION DU LOT 7

Le lot 7 est décomposé en six postes

Poste AO	Prescriptions particulières Equipement
Poste A1	niveau habitation Installation chauffage
Poste A2	électrique Equipement niveau sous-sol
Poste A3	Installation téléphone, télévision, audio
Poste A4	Alimentation protection
Poste AS	

1 -/Prescriptions particulières poste AO

Les installations seront conformes aux normes et décrets en vigueur applicables aux travaux considérés.

Le document technique de base est la norme C 15-100

2-1 Equipement niveau habitation poste A1

Chambre 1

**2 points lumineux en applique, 1 point de commande.
3 prises de courant.**

Chambre 2

**1 point lumineux au centre, 1 point de commande.
3 prises de courant.
1 prise de courant commandée d'un seul endroit.**

Chambre 3

**2 points lumineux en tête de lit, 2 points de commande.
3 prises de courant.**

Séjour

**1 point lumineux au centre, 1 point de commande.
4 prises de courant.**

Salon

**2 circuits, comportant 1 point d'attente au centre et 2 points d'attente en applique, commandés ensemble ou séparément d'un seul endroit.
3 prises de courant.**

WC

1 point lumineux au centre, 1 point de commande.

Cuisine

**1 point lumineux au centre, 1 point de commande.
1 point lumineux en applique, 1 point de commande.
3 prises de courant.
1 alimentation cuisinière.**

Dégagement

**2 points lumineux, 4 points de commande.
1 prise de courant.**

Salle de bain

**1 point lumineux au centre, 1 point de commande.
1 prise de courant.
1 prise de courant isolée.**

Entrée

1 point lumineux, 3 points de commande. 1 prise de courant.

Extérieur coté rue

1 point lumineux avec extinction automatique, 1 point de commande.

Extérieur coté jardin

2 points lumineux, 1 point de commande avec témoin.

2 PROE	ETUDE PARTIELLE DU LOT 7	
SCHEMA		

3-7 Equipement niveau sous-sol poste A3

Cage d'escalier

1 point lumineux en applique, 2 points de commande.

Garage

2 points lumineux centraux, 2 points de commande.
4 prises de courant.

Buanderie

1 points lumineux au centre, 1 point de commande 1 prise de courant LL (lave linge).
1 prise de courant SL (sèche linge)
2 prises de courant.

Local de rangement - Zone atelier

2 point lumineux centraux, 1 point lumineux en applique commandés ensemble ou séparément d'un même endroit. 4 prises de courant dont une prise double.

Cave

2 points lumineux centraux, 1 point commande.
2 prises de courant.

4 - / Equipement téléphone, télévision et audio poste A4

Salon

1 prise télévision. 1 prise téléphone.

Salle de séjour

2 prises haut-parleurs.

5-/Alimentation, protection poste A5

Câble d'alimentation générale sous fourreau, 20m : H07 VV 2 x 25 mm²

Câble de télécommande sous fourreau, 20 m : H05 VV 2 x 1,5 mm²

Disjoncteur principal différentiel 45 A, sensibilité 500 mA.

Fourreau pour téléphone, 15 m.

2nd EL	ETUDE PARTIELLE DU LOT 7	
TECHNO		